



Note sul menu "Remote Control":
 Impostando "IR transmit" su On o Off, si attiva o disattiva l'invio dei primi 11 codici IR in seguito al comando vocale "comando" + "numero" dove numero è compreso tra 0 e 10.
 Selezionando "Voice learning" parte la procedura per l'addestramento dei primi 11 codici IR tramite comandi vocali. Una volta selezionato, le orecchie lampeggiano in attesa di sentire un numero compreso tra 0 e 10. Se, ad esempio, si dice "due!", il robot risponde con "OK!" e parte la procedura per l'apprendimento del codice 2 sul display compare "Learn cmd2 - Press a key!". Se si preme il tasto del telecomando IR che si vuole memorizzare nella posizione 2, il robot emette un *bip* ad indicare che ha ricevuto il codice e quindi chiede di premere nuovamente lo stesso tasto sul telecomando. Una volta ricevuta anche la seconda pressione dello stesso pulsante, il robot emette un secondo *bip* e scrive "Learning done!" ad indicare che la memorizzazione del codice 2 è andata a buon fine. A questo punto le orecchie lampeggiano nuovamente in attesa di un nuovo numero tra 0 e 10. Se non viene detto alcun numero o se si preme un tasto sul robot, la procedura di apprendimento viene annullata.